# EA-BTN - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 2 a 18 Nm



Alimentazione con attacco superiore

| Tipo alimentatore | Modello | Range di Coppia Nm | Velocità a vuoto – Alta | Velocità a vuoto – Bassa | Peso g | Lunghezza mm | Alimentazione | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN960LU/C6 | 2-6 | 1000 | 750 | 1250 | 274X157 | DC40V | 100W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN990LU/C6 | 3-9 | 800 | 600 | 1250 | 274X157 | DC40V | 120W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN9120LU/C6 | 4-12 | 550 | 410 | 1250 | 274X157 | DC40V | 120W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN9180LU/C6 | 6-18 | 350 | 260 | 1250 | 274X157 | DC40V | 200W |

*Alimentatori da ordinare separatamente

Alimentazione con attacco inferiore

| Tipo alimentatore | Modello | Range di Coppia N.m | Velocità a vuoto – Alta | Velocità a vuoto – Bassa | Peso g | Lunghezza mm | Alimentazione | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN960LD/C6 | 2-6 | 1000 | 750 | 1250 | 274X157 | DC40V | 100W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN990LD/C6 | 3-9 | 800 | 600 | 1250 | 274X157 | DC40V | 120W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN9120LD/C6 | 4-12 | 550 | 410 | 1250 | 274X157 | DC40V | 120W |
| SP-B40HL801T/C6; Alimentatore: SP-BC | EA-BTN9180LD/C6 | 6-18 | 350 | 260 | 1250 | 274X157 | DC40V | 200W |

## CARATTERISTICHE

· Motore brushless
· Accuratezza della coppia +/- 5%
· Corpo ESD safe
· Regolazione della velocità attraverso l'alimentatore
· Ampia gamma di coppia che permette di soddisfare tutte le richieste di mercato.
· Attacco: esagono 1/4"

Disponibile in due versioni per l'attacco del cavo:
· modello LD: attacco inferiore
· modello LU: attacco superiore

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-ea/avvitatore-shut-off-ea-btn/