SMT SUMAKE - Avvitatori elettronici a pistola con trasduttore

Coppia da 1 a 12 Nm



La serie SMT è il sistema di avvitatura elettronico intelligente con trasduttore per il controllo della coppia e contatore viti integrato.
Disponibili diversi modelli di avvitatori con trasduttore integrato, motore DC brushless e certificati ESD.
La centralina SMT-C1 consente agli operatori di programmare e controllare i processi di avvitatura, impostare diversi parametri di serraggio e trasferire i dati.
Gli utilizzatori possono selezionare diverse strategie di serraggio ed utilizzare programmi con più fasi.

CARATTERISTICHE

· Trasduttore di coppia integrato
· Impugnatura a pistola
· Motore DC brushless
· Impugnatura ergonomica soft grip
· Luce led attiva durante le operazioni di assemblaggio
illuminano l'area di lavoro
· Indicatore led e segnali acustici: l'operatore è guidato in tutte
le fasi di assemblaggio

VERDE + BEEP = avvitatura OK
ROSSO = avvitatura NON OK
VERDE + BEEP PROLUNGATO = OK

MODELLO	INGRESSO ALIMENTAZIONE	RANGE DI COPPIA (Nm)	VELOCITÀ MASSIMA (rpm)	ATTACCO INSERTO	PESO (g)	L x H (mm)	CENTRALINA DI CONTROLLO
SMT-50PHU	superiore	1-5	2600	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B
SMT-50PHD	inferiore	1-5	2600	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B
SMT-90PU	superiore	1,8 -9	1200	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B
SMT-90PD	inferiore	1,8 -9	1200	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B
SMT-120PU	superiore	2,4-12	1000	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B
SMT-120PD	inferiore	2,4-12	1000	esagonale 1/4"	1385	256 x 178	SMT-C1B

Per il dettaglio completo:

https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/sistemi-a-controllo-coppia-angolo/serie-smt/smt-sumake-avvitatori-elettronici-a-pistola-con-trasduttore/