



## GY 35V - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 0,70 a 9,80 Nm



| modello         | range di coppia Nm | velocità rotazione rpm | sistema avviamento | attacco      | peso kg |
|-----------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------|
| GY-35ESD-G      | 0,7 – 3,4          | 500 – 1500             | a leva             | esagono 1/4" | 0,80    |
| GY-50ESD-G      | 1,00 – 4,9         | 400 – 1100             | a leva             | esagono 1/4" | 0,80    |
| GY-100ESD-G     | 3,9-9,8            | 250 – 500              | a leva             | esagono 1/4" | 0,85    |
| GY-35PESD-G     | 0,7 – 3,4          | 500 – 1500             | a pressione        | esagono 1/4" | 0,80    |
| GY-50PESD-G     | 1,00 – 4,9         | 400 – 1100             | a pressione        | esagono 1/4" | 0,80    |
| GYA-35ESD -GV2  | 0,7 – 3,4          | 500 – 1500             | remoto             | esagono 1/4" | 0,95    |
| GYA-50ESD -GV2  | 1,00 – 4,9         | 400 – 1100             | remoto             | esagono 1/4" | 0,95    |
| GYA-100ESD -GV2 | 3,9-9,8            | 250 – 500              | remoto             | esagono 1/4" | 0,95    |

L'avvitatore viene consegnato completo di cavo da 3 m

## CARATTERISTICHE

- Ottimo rapporto peso/ergonomia/potenza
- Motore brushless
- Alta velocità 250 – 1500 rpm (3 modelli)
- Progettato per alta produttività
- Minor rumore, minor calore, meno consumo di energia
- Protezione calore, sovraccarico e voltaggio con display a LED
- ESD free con corpo in plastica conduttiva
- Rumorosità <70 dBA – Livello di vibrazione <2,5 m/s<sup>2</sup>

L'avvitatore GY 40V è da abbinare alla centralina XT-35D