EA-BK - Avvitatore Shut-Off

Coppia da 2 a 12 Nm



Avviamento a leva

Tipo alimentatore*	Modello	Range di Coppia Nm	Velocità a vuoto – Alta	Velocità a vuoto – Bassa	Peso g	Lunghezza mm	Alimentazione	Consumo
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK760L/CE6	2-6	1000	750	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK760LH/CE6	2-6	2000	1500	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK790L/CE6	3-9	1000	750	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK7120L/CE6	6-12	880	660	1030	308	DC40V	150W

*Alimentatori da ordinare separatamente

Avviamento a pressione

Tipo alimentatore*	Modello	Range di Coppia Nm	Velocità a vuoto – Alta	Velocità a vuoto – Bassa	Peso g	Lunghezza mm	Alimentazione	Consumo
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK760P/CE6	2-6	1000	750	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK760PH/CE6	2-6	2000	1500	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK790P/CE6	3-9	1000	750	1030	308	DC40V	150W
SP-B40HL801TC6 Alimentatore: SP-BC	EA-BK7120P/CE6	6-12	880	660	1030	308	DC40V	150W

CARATTERISTICHE

· Monitoraggio dell'avvitatura
· Motore brushless
· Accuratezza coppia +/-5%
· Corpo ESD safe
· Regolazione della velocità attraverso l'alimentatore
· Gamma di coppia ampia che permette di soddisfare tutte le richieste del mercato.
· Attacco standard: 1/4"

N.B. Attacco standard 1/4". Per attacco 3/8" aggiungere W alla fine del codice. Esempio EA-BAK9250LHW/CE6

Per il dettaglio completo: https://staging.dalmar.it/prodotto/utensili-e-strumenti-di-misura/avvitatori-elettrici-shut-off-con-frizione-meccanica/serie-ea/avvitatore-shut-off-ea-bk/